



TP-351EX 強制啟動型定時器

一. 功能特性:

1. 使用機械操作，設定簡單。
2. 可停電補償，短期停電不需重新設定。
3. 使用阻燃工程塑膠，安全耐用。
4. 使用 AC110~220V 全電壓，另有 DC12、24V 機種可選擇。
5. 當轉盤設定 ON 時間外，要臨時使用電器時(如電熱水器，抽風機)，可以在不更改設定下，按乙次紅色按鈕，即能輕易啟動電器，並於 0~120 分鐘(可調)後自動關閉，避免改變設定後忘記撥回情況。
6. 適合場所：廣告招牌、電熱水器、停車場抽風機及需臨時啟動之電器用品。

二. 產品外觀及尺寸:



三. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ(另有 DC12V&24V)
負載容量	電阻負載：AC110V/35A;AC220V/30A 電感負載：AC110V/28A;AC220V/25A 馬達負載：AC110V1200W(1.5HP);AC220V/2400W(3HP)
最小間隔	15 分鐘/段(每格撥片)
最大動作數	96 次/日
控制方式	單極電源輸入/輸出(均設指示燈驅動方式)
驅動方式	石英電路計時，機械操作，停電補償
儲電電池	4 號 NI-MH 充電電池
狀態開關	ON/AUTO/OFF
尺 寸	長 15cm×寬 10cm×5cm
重 量	370g